



PER CHI RICEVE LA CHIAMATA  
SOLLEVARE IL TELEFONO ASCOLTARE IL MESSAGGIO  
PREMERE 5 PER ENTRARE IN CONVERSAZIONE PREMERE 1 PER RIASCOLTARE IL MESSAGGIO  
PREMERE IL TASTO 5 DOPO 3 MINUTI PER PROLUNGARE LA CONVERSAZIONE  
DOPO DUE MINUTI E MEZZO UN BIP VI AVVISERA CHE DOVETE PREMERE IL TASTO 5  
PER CONTINUARE A PARLARE. PREMERE 3 PER CHIUDERE

PER PROGRAMMARE DA REMOTO  
CHIAMARE IL T4 DOPO UN TONO #1111# E SEGUIRE LE VARIE PROGRAMMAZIONI PER USCIRE \*000#  
PER PARLARE CON LA CABINA DA REMOTO  
CHIAMARE IL T411 DOPO UN TONO SARETE IN COMUNICAZIONE

Programmazione via tastierino	<b>ITALIANO</b>	Programmazione a distanza via telefono
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entrare in modalità di programmazione. La modalità di programmazione viene indicata con un segnale acustico e LED lampeggianti verde/giallo.</li> <li>2. Programmare il teleallarme secondo le sequenze sottostanti. Dopo ogni sequenza, il teleallarme conferma l'impostazione con 4 toni beep.</li> <li>3. Uscire dalla modalità di programmazione P#P</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Collegare il T411 alla linea telefonica.</li> <li>2. Chiamare il teleallarme.</li> <li>3. Dopo il primo segnale acustico, il T411 risponde con dei toni</li> <li>4. Premere la sequenza # codice PIN 1111#.</li> <li>5. Programmare il teleallarme secondo le sequenze sottostanti.</li> <li>6. Per uscire dalla programmazione *000#</li> </ol>

		Descrizione	
1	$\textcircled{0}$ + pulsante di allarme pulsante aperto $\textcircled{0}$ pulsante chiuso pre-impostato	Entrare in modalità di programmazione.	PRE-IMPOSTATO = 1111 # < codice PIN > #
2	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Reset di tutte le impostazioni pre-impostate. Il Reset non cancella i messaggi vocali.	*990#
<b>Tipo allarme 1 (pulsante chiamata)</b>			
3	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{2} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Impostare l'ingresso allarme 1 con normalmente aperto	PRE IMPOSTATO. * 0 2 0 #
4	$\textcircled{P} \textcircled{\#} \textcircled{0} \textcircled{2} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Impostare l'ingresso allarme 1 con normalmente chiuso.	# 0 2 0 #
<b>Numero di telefono e codice allarme DA TELEFONO FINO A SEI NUMERI</b>			
5	$\textcircled{P} \textcircled{\text{tel.}}$ < Nr. Telefono 1 > $\textcircled{P}$	Inserire il numero telefonico del ricevitore allarme 1 (AR1), max 20 cifre.	* 0 0 1 * < Nr. Telefono 1 > #
<b>Uscire dalla modalità di programmazione</b>			
6	$\textcircled{P} \textcircled{\#} \textcircled{P}$	Uscire dalla modalità di programmazione. Se non viene premuto alcun pulsante entro 30 secondi, il teleallarme esce automaticamente dalla modalità di programmazione.	* 0 0 0 #
3	$\textcircled{P} \textcircled{\text{tel.}}$ < Nr. Telefono 2 > $\textcircled{P}$	Inserire il numero telefonico del ricevitore allarme 2 (AR2), max 20 cifre.	* 0 0 2 * < Nr. Telefono 2 > #
	$\textcircled{P} \textcircled{S} \textcircled{DA} \textcircled{3} \textcircled{A} \textcircled{6} \textcircled{S} \textcircled{\text{TEL}} \textcircled{P}$	Inserire il numero telefonico del ricevitore allarme DA 3 A 6 max 20 cifre.	* 0 0 3(4-6) < Nr. Telefono 1 > #
	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{2} \textcircled{1} \textcircled{*} \textcircled{1} \textcircled{*} \textcircled{2} \textcircled{P}$	<b>Filtro chiamate (usare allarme due e programmare quanto segue)</b>	* 0 2 1 * 1 * 2 #
	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{2} \textcircled{1} \textcircled{P}$	<b>Togliere filtro chiamata</b>	# 0 2 1 #
<b>Test d'allarme (test di routine)</b>			
6	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{8} \textcircled{0} \textcircled{*} \textcircled{P}$ < 1-30 > $\textcircled{P}$	Attivare i test di allarme, in giorni.	* 0 8 0 * < 1-30 > #
7	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{3} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{*} \textcircled{P}$ < Nr. Telefono > $\textcircled{P}$	Inserire il numero telefonico per i test di allarme, max 20 cifre.	* 3 0 0 * < Nr. Telefono > #
8	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{3} \textcircled{0} \textcircled{1} \textcircled{*} \textcircled{P}$ < Codice allarme > $\textcircled{P}$	Inserire il codice allarme per attivare i test di allarme. Max 10 cifre. PRE-IMPOSTATO = AC1	* 3 0 1 * < Codice allarme > #
9	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{3} \textcircled{0} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Verificare il test di allarme. Può essere utilizzato solo se il ricevitore di allarme di collaudo è programmato, vedi linea 7 (P * 300 * < tel. no. > P).	* 3 0 0 #
10	$\textcircled{P} \textcircled{\#} \textcircled{0} \textcircled{8} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Disattivare i test di allarme.	PRE-IMPOSTATO # 0 8 0 #
	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{8} \textcircled{5} \textcircled{*} \textcircled{P}$ 1-20 NUM DI CHIAMATE	Autotest senza risposta IMPOSTARE ALMENO UNA CHIAMATA	*085* 1-20 NUM DI CHIAMATE #

Ritardo pulsante di allarme			
11	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{5} \textcircled{3} \textcircled{*} \textcircled{P}$ < 1-30 > $\textcircled{P}$	Impostare il ritardo del pulsante di allarme 1, in secondi.	PRE-IMPOSTATO = 5 <sup>s</sup> * 0 5 3 * < 1-30 > #
<b>Messaggi vocali</b>			
12	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{4} \textcircled{1} \textcircled{0} \textcircled{*} \textcircled{P}$ < messaggio > $\textcircled{P}$	Registrare il messaggio vocale 1 per la cabina, max. 16 sec. Finire il messaggio premendo il tasto P sul tastierino oppure # sul telefono.	PRE IMPOSTATO * 4 1 0 * < messaggio > #
13	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{4} \textcircled{1} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Ascoltare il messaggio 1.	* 4 1 0 #
14	$\textcircled{P} \textcircled{\#} \textcircled{4} \textcircled{1} \textcircled{0} \textcircled{P}$	Cancellare il messaggio 1.	# 4 1 0 #
15	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{4} \textcircled{2} \textcircled{0} \textcircled{*} \textcircled{P}$ < messaggio > $\textcircled{P}$	Registrare il messaggio 2 per il centro d'assistenza, max. 16 sec. Finire il messaggio premendo il tasto P sul tastierino oppure # sul telefono.	* 4 2 0 * < messaggio > #
16	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{0} \textcircled{5} \textcircled{0} \textcircled{*} \textcircled{P}$ 1-30 $\textcircled{P}$	Numero squilli per la risposta del combinatore	* 0 5 0 * < 1-30 > #
17	$\textcircled{P} \textcircled{*} \textcircled{6} \textcircled{3} \textcircled{0} \textcircled{P}$	APRIPORTONE: UNA VOLTA IN COLLEGAMENTO CON IL T411 PREMERE 7 O 9 PER APRIRE IL PORTONE, PER I COLLEGAMENTI VISITARE SITO O RICHIEDERE LO SCHEMA	* 6 3 0 #

